

## Zasilacz UPS Digitus Line Interactive 600VA/360W



**Cena : 214,91 zł**

Nr katalogowy : **22954**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena : **brak recenzji**

### Zasilacz awaryjny UPS Line-Interactive LED, 600VA/360W

Wysokowydajna ochrona domowych lub biurowych systemów komputerowych przed utratą i uszkodzeniem danych.

UPS Line-Interactive firmy DIGITUS posiadają kompaktowe rozmiary oraz gwarantują wysoką niezawodność i wydajność dzięki zastosowaniu sterowania mikroprocesorowego. Są łatwe w obsłudze oraz zapewniają skuteczne zabezpieczenie domowych lub biurowych systemów komputerowych przed utratą i uszkodzeniem danych. Cechy szczególne, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem, wyładowaniem i przeładowaniem, funkcja zimnego startu oraz energooszczędność i akustyczny system alarmowy, to tylko niektóre zalety UPS Line-Interactive firmy DIGITUS.

**Moc pozorna:** 600 VA

**Moc czynna:** 360 W

**Architektura UPS-a:** line-interactive

**Liczba faz na wejściu:** 1 (230V)

**Liczba akumulatorów:** 1

**Napięcie:** 230 V

**Pojemność akumulatora:** 7 Ah

**Czas przełączenia (maks.):** 6 ms

**Czas ładowania:** 8 h

**Typ obudowy:** Desktop

**Porty zasilania we. :** Typ F Schuko

**Porty zasilania wy. :** 2 x typ C/F (Schuko)

**Gniazda we/wy:**

1 x USB (Type B)

2 x RJ-11

**Wymagania środowiskowe**

**Temperatura pracy:** 0-40°C

**Wilgotność:** do 95% (bez kondensacji)

**Kolor:** Czarny

**Wymiary:** 142 x 101 x 298 mm (wysokość x szerokość x głębokość)

**Waga:** 4.35 kg

**Zakres napięcia:** 162-290 VAC

**Częstotliwość wejściowa:** 50Hz/60Hz (automatyczne wykrywanie)

**Regulacja prądu zmiennego (tryb bateryjny):** 10%

**Częstotliwość wyjściowa (Tryb bateryjny):** 50 Hz 1%

**Kształt fali wyjściowej (tryb bateryjny):** Symulowana sinusoida

**Standardowy czas ładowania:** 6-8 godzin dla uzyskania 90% naładowania

**Alarmy dźwiękowe:** tryb bateryjny (co 10 sekund), niski poziom baterii (co sekundę), przeciążenie (co 0,5 sekundy), usterka (dźwięk ciągły)

**Poziom hałasu:** poniżej 40 dB

**Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego Boost and Back AVR**

**Automatyczny restart po wznowieniu zasilania sieciowego**

**Wyświetlacz LED**

**Informacje o gwarancji**

**Gwarancja producenta:** 24 miesiące.

**Uwaga:** Gwarancja na baterię wynosi 6 miesięcy.

**Zabezpieczenia / filtry:**

Nadmierne rozładowanie

Przeciwprzeciążeniowe

**MIR Centrum Komputerowe**